

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Lampe à poser connectée WIFI rechargeable via port USB



### Zones d'application

- Jardins
- Patios, balcons
- Éclairage général

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Chargeur USB pour utilisation mobile (câble inclus, complètement chargé en 6h)
- Powerbank intégré

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	1000,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

### Données photométriques

Flux lumineux	270 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	310 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcM
Indice du papillotement (PstLM)	≤1 %
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	120,00 mm
Largeur	120,00 mm
Hauteur	203,00 mm
Poids du produit	701,00 g

SMART OUTD WIFI  
TABLEFRAMEPBUSBRGBW

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
--------------------	------------

Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+60 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Wifi
Montage	Surface
Emplacement montage	Table
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

## BATTERIE

Type de batterie	18650
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	5200 mAh
Temps de charge de la batterie	5 h

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Commutateur de test intégré	Non
-----------------------------	-----





## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Document name
	User instruction	SMART TABLEFRAME
	Packaging insert	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarations Of Conformity CE	EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART OUTD WIFI TABLEFRAME

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075564466	Etui carton fermé 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4058075564473	Carton de regroupement 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.